



# PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES

## Serie UT200+



**UNI-T**

Las pinzas amperimétricas de la serie UT200+ están diseñadas conforme a la norma de seguridad EN61010-2010 CAT II 600 V / CAT III 300 V; CAT II 1000V/CAT III 600V.

Cumplen con los requisitos de alta confiabilidad y seguridad para trabajos eléctricos y electrónicos. Incorporan funciones básicas de medición eléctrica, mediciones de alta

precisión y medición de frecuencia ampliada. Su diseño moderno las convierte en una herramienta ideal para aplicaciones de mantenimiento, instalación y diagnóstico.

### Especificaciones Técnicas

| Modelo       | UT201+ | UT202+       | UT202A+ | UT203+ | UT204+       | UT205A+      | UT206A+      |
|--------------|--------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Corriente CA | 400A   | 400A         | 600A    | 400A   | 600A         | 1000A        | 1000A        |
| Tensión CA   | 600V   | 600V         | 600V    | 400V   | 600V         | 1000V        | 1000V        |
| Tensión CC   | 600V   | 600V         | 600V    | 600V   | 600V         | 1000V        | 1000V        |
| Resistencia  | 40MΩ   | 40MΩ         | 60MΩ    | 40MΩ   | 60MΩ         | 40MΩ         | 60MΩ         |
| Capacitancia |        | 4mF          | 60mF    | 40mF   | 60mF         | 40mF         | 60mF         |
| Frecuencia   |        |              | 10MHz   | 10MHz  | 10MHz        | 10MHz        | 10MHz        |
| Temperatura  |        | -40 a 1000°C |         |        | -40 a 1000°C | -40 a 1000°C | -40 a 1000°C |



Pág. 1>1

Los Patos 2645 - (C1437JAA) CABA - Tel: (5411) 4308-0031  
www.myeel.com.ar



**MYEEL** EQUIPOS Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE ELECTRICIDAD, DE AGUA Y DE GAS



# PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES

## Serie UT200+



### Características



| Modelo                                  | UT201+                         | UT202+                         | UT202A+                        | UT203+                         | UT204+                         | UT205A+                         | UT206A+                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Apertura                                | 28mm                           | 28mm                           | 28mm                           | 28mm                           | 28mm                           | 45mm                            | 45mm                            |
| Display                                 | 4000                           | 4000                           | 6000                           | 6000                           | 6000                           | 4099                            | 6099                            |
| True RMS                                | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              |                                 |                                 |
| Diodos / continuidad                    | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Indicador de batería baja               | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Retención de datos                      | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Apagado automático                      | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Retroalimentación LCD                   | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              |                                 |                                 |
| Ciclo de Trabajo                        |                                |                                | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Detección de tensión sin contacto (NCV) | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              |                                 | •                               |
| Selección automática de rango           | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Máx/mín                                 | •                              | •                              | •                              | •                              | •                              | •                               | •                               |
| Modo relativo                           |                                | •                              | •                              | •                              | •                              |                                 |                                 |
| Linterna                                |                                |                                |                                |                                |                                | •                               | •                               |
| VFC                                     |                                |                                |                                | •                              | •                              |                                 |                                 |
| Seguridad                               | CAT II<br>600V/CAT III<br>300V | CAT II<br>600V/CAT III<br>300V | CAT II<br>600V/CAT III<br>300V | CAT II<br>600V/CAT III<br>300V | CAT II<br>600V/CAT III<br>300V | CAT II<br>1000V/CAT III<br>600V | CAT II<br>1000V/CAT III<br>600V |

